



## 230Vac Radio Switch For Underfloor Heating

### Features:

- MULTILINK-RX will output a 230Vac signal when any MULTILINK-TX has a 230Vac input
- Up to 10 MULTILINK-TX can Operate a Single MULTILINK-RX
- Operating Range:
  - Up to **3Km** line of sight.
  - Up to **500m** in buildings
- Watchdog Signal ensures reliability
- Plug and Play operation
- Easy Install via Screw Terminals
- High Quality UK manufacture
- Weatherproof IP68 Enclosures
- Operates from 110V or 230Vac



### Description:

**MULTILINK** is a Radio link which replaces “switched live” cabling from one or many locations (manifolds) back to one point (heat pump).

When power is switched (on /off) at any MULTILINK-TX (Transmitter), an RF signal is sent to the MULTILINK-RX (Receiver) which switches a 230Vac output accordingly.

MULTILINK is perfect for after market upgrades or afterthought on installs and removes the need to lay cables.


Using an “easy pairing” process up to 10, MULTILINK-TX units can be paired to a single MULTILINK-RX.

MULTILINK utilises the RF Solutions state of the art RF-LoRa spread Spectrum Frequency hopping RF transceiver design to achieve a the highest performance / Range available from any Radio link.

Part Number	Description
MULTILINK-8T1	MULTILINK Transmitter 868MHz
MULTILINK-8R1	MULTILINK Receiver unit 868MHz 230Vac Switching output

## System Operation

When any transmitter(s) are active the receiver will provide a LIVE output  
 Only when ALL transmitters are INACTIVE, then the receiver will switch OFF its output.



Multilink incorporates a “smart watchdog” failsafe, the receiver knows the status of all transmitters at all times. Whilst LIVE is present at a MULTILINK Transmitter a background “Watchdog” signal is intermittently sent (every ~30 seconds). MULTILINK Receiver will switch its output OFF if it receives all the OFF commands from transmitters, or, has failed to receive any Watchdog signal within a two minute period from any paired transmitter.

## Technical Specifications:

Dimensions: 88 x 88 x 54mm  
 Operating Temperature: 0 to +70° Celsius.

Electrical Characteristics	Min	Typical	Max	Units
Supply Voltage TX/RX:	220	230	250	Vac
Operating Frequency*		869.50		MHz
RF Output power			+20	dBm
Bandwidth (Spreading Factor—LoRA Mode)		60		KHz
Maximum switching load (RX)		1000		W
Time delay from Tx Transmit to Rx Relay operation:				
FSK		1		Secs
Mode 3		3		Secs

## Simplified Declaration of Conformity (RED)

**BG** - С настоящото RF Solutions Limited декларира, че този тип радиосъоръжение дефинирани в този документ е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**CS** - Tímto RF Solutions Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení definované v tomto dokumentu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**DA** - Hermed erklærer RF Solutions Limited, at radioudstyrstypen defineret i dette dokument er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**DE** - Hiermit erklärt RF Solutions Limited, dass der Funkanlagentyp in diesem Dokument definiert der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**EL** - Με την παρούσα ο/η RF Solutions Limited, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός ορίζεται σε αυτό το έγγραφο πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**EN** - Hereby, RF Solutions Limited declares that the radio equipment type defined within this document is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**ES** - Por la presente, RF Solutions Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico definido dentro de este documento es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**ET** - Käesolevaga deklareerib RF Solutions Limited, et käesolev raadioseadme tüüp määratletud selles dokumendis vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**FI** - RF Solutions Limited vakuuttaa, että radiolaitetyypin määriteltud selles dokumentis on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**FR** - Le soussigné, RF Solutions Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type défini dans ce document est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**HR** - RF Solutions Limited ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa definirani u ovom dokumentu u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**HU** - RF Solutions Limited igazolja, hogy a dokumentumban meghatározottak szerint típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**IT** - Il fabbricante, RF Solutions Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio definito all'interno di questo documento è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**LT** - Aš, RF Solutions Limited, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas apibrėžta šiame dokumente atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**LV** - Ar šo RF Solutions Limited deklarē, ka radioiekārta kas definēts šajā dokumentā atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**MT** - B'dan, RF Solutions Limited, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju definit f'dan id-dokument huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**NL** - Hierbij verklaar ik, RF Solutions Limited, dat het type radioapparaatuur gedefinieerd in dit document conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**PL** - RF Solutions Limited niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego zdefiniowane w tym dokumencie jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**PT** - O(a) abaixo assinado(a) RF Solutions Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio definido neste documento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**RO** - Prin prezenta, RF Solutions Limited declară că tipul de echipamente radio definit în acest document este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**SK** - RF Solutions Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu definované v tomto dokumente je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**SL** - RF Solutions Limited potrjuje, da je tip radijske opreme opredeljeno v tem dokumentu skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

**SV** - Härmed försäkrar RF Solutions Limited att denna typ av radioutrustning definieras i detta dokument överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.rfsolutions.co.uk](http://www.rfsolutions.co.uk)

### Important European compliance information

This RF Solutions product meets the essential requirements of the European Radio Equipment Directive 2014/53/EU and has been tested to European Harmonised Standards and CE marked accordingly.

Please note that if using this product in LORA Modes 5,6,7 in "Continuous Transmission Mode" the user must only operate for 6 mins in every hour in order to comply with Duty Cycle regulations.

A copy of the EU Declaration of Conformity can be located on the RF Solutions Website, [www.rfsolutions.co.uk/certification-i59](http://www.rfsolutions.co.uk/certification-i59).

MULTILINK is a professional use product and should only be installed by a competent person. The product must be **FIXED** to the wall (EN60950 4.1)

### RF Solutions Ltd. Recycling Notice

Meets the following EC Directives:

#### DO NOT

Discard with normal waste, please recycle.

#### ROHS Directive 2011/65/EU and amendment 2015/863/EU

Specifies certain limits for hazardous substances.

#### WEEE Directive 2012/19/EU

Waste electrical & electronic equipment. This product must be disposed of through a licensed WEEE collection point. RF Solutions Ltd., fulfils its WEEE obligations by membership of an approved compliance scheme, environment agency registration number **WEE/JB0104WV**.

#### Disclaimer:

Whilst the information in this document is believed to be correct at the time of issue, RF Solutions Ltd does not accept any liability whatsoever for its accuracy, adequacy or completeness. No express or implied warranty or representation is given relating to the information contained in this document. RF Solutions Ltd reserves the right to make changes and improvements to the product(s) described herein without notice. Buyers and other users should determine for themselves the suitability of any such information or products for their own particular requirements or specification(s). RF Solutions Ltd shall not be liable for any loss or damage caused as a result of user's own determination of how to deploy or use RF Solutions Ltd's products. Use of RF Solutions Ltd products or components in life support and/or safety applications is not authorised except with express written approval. No licences are created, implicitly or otherwise, under any of RF Solutions Ltd's intellectual property rights. Liability for loss or damage resulting or caused by reliance on the information contained herein or from the use of the product (including liability resulting from negligence or where RF Solutions Ltd was aware of the possibility of such loss or damage arising) is excluded. This will not operate to limit or restrict QuasarUK Ltd's liability for death or personal injury resulting from its negligence.

